



Startovací zařízení MINISTART 3 je určeno k usnadnění činnosti startéra v rádiovém orientačním běhu, orientačním běhu i jiných disciplínách s intervalovým startem.

Zařízení v předem nastavených intervalech vydává zvukové znamení ke startu včetně předcházejícího upozorňovacího signálu. Jeho malé rozměry, vysoký zvukový výkon, odolnost proti vlivům prostředí a ergonomické řešení z něj tvoří nepostradatelného pomocníka pro organizaci sportovních akcí pod širým nebem.

Zařízení je napájeno z 9V destičkové baterie, která vydrží po celou sezónu.

VLASTNOSTI:

- **Nastavitelný startovní interval (30 sekund až 5 minut)**
- **Upozorňovací signál před startem**
- **Nízká spotřeba**
- **Snadná obsluha**
- **Vysoký akustický výkon**
- **Napájení 9V baterií**
- **Malé rozměry (67x27x111 mm) a hmotnost (70g)**
- **Odolné provedení**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Interval mezi startovními signály:	30 s až 5 min nastavitelný po 30 s
Startovní signál:	5 s před startem po 1 krátkém tónu, start: dlouhý tón
Nf zvukový výkon:	0.5 W
Časová stabilita:	lepší, než 25 ppm (2s/den)
Napájení:	9V destičková baterie
Odběr (průměrně):	7 mA
Rozměry:	67x27x111 mm
Hmotnost :	70 g
Stupeň krytí:	IP53
Rozsah provozních teplot:	-10 ... + 60°C
Rozsah skladovacích teplot:	-20 ... + 60°C